

Trasmittitore a 2 pulsanti indipendenti, sistema Zigbee Yokis UP, a muro, con estetica Nea Expì bianca, per scatole da incasso a 3 moduli



4820402

Specifiche di prodotto:

- Portata: nella stessa stanza
- Protocollo radio: Zigbee
- Frequenza: 2,4 GHz
- Trasmissione: Bidirezionale con led di notifica sul trasmettitore
- Pila: tipo CR2032 al litio
- Durata media della pila: 5 anni (La sostituzione della pila si esegue aprendo il contenitore con un cacciavite a taglio). I dati vengono mantenuti.
- Numero ricevitori/canale: 4 in modalità diretta; illimitato in modalità centralizzazione/scenario
- Temperatura d'esercizio -10°C +50°C
- Protezione IP54
- Umidità relativa massimo 70%
- Dimensioni (H x L x P) 88 x 123 x 8.5 mm

95,59 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

Il trasmettitore radio da parete TLM2T503 è un trasmettitore radio universale a 2 canali indipendenti, in grado di pilotare tutte le tipologie di ricevitori radio Yokis (relè, dimmer, moduli tapparella) e dispositivi luminosi di terze parti basati su protocollo Zigbee 3.0.

Tramite tale telecomando si può gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.

Grazie al protocollo radio Zigbee è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.).

È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite il tasto del dispositivo oppure da App UP2Pro, che dall'utente, da App YnO UP.

È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore.

TLM2T530 è realizzato su estetica Simon Urmet Nea Expi in plastica bianca, compatibili con scatole da incasso a 3 moduli (supporto per scatola incasso 503 incluso), ma possono essere installati su qualsiasi superficie piana utilizzando il biadesivo in dotazione.

Il trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni).

Accessori:

A2F (cod. 5454079) - Confezione n.10 adesivi per descrizione funzione associata al pulsante

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156076888**
- Base: **132 mm**
- Altezza: **97 mm**
- Profondità: **28 mm**